

Системы питания  
RECOM



# RECOM

## ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

### RECOM RE-220/48-1000-3



- Мощность 1 000 Вт
- Входное напряжение ~220 В
- Выходное напряжение +48 В
- Переход на АКБ в «0 секунд»
- Отдельный преобразователь для заряда АКБ
- Электронное реле
- Корпус 2U
- Световая и звуковая индикация режимов работы



## Технические характеристики

### Модельный ряд

Модель ИБП	Мощность, Вт	Приоритетная нагрузка	Модуль SNMP	Работа с аккумуляторами
RECOM RE-220/48-1000-3	1 000	Нет	Нет	да

### Общие

Наименование	Значение
Входное напряжение переменного тока, В	100-264
Выходное напряжение постоянного тока, В	48 ± 0,5 %
Температура окружающей среды, °С	+5...+50
Режим работы	непрерывный
Ток потребления ИБП от АКБ без нагрузки, А	0,3
Защита от перегрузки	по току
Силовые компоненты	Электронный ключ
АКБ	Внешние в стойку
Высота корпуса	2U
Цвет корпуса	Черный муар
Масса ИБП без АКБ, кг	10

### Стандартные аксессуары

Аккумуляторная  
батарея

Провод для АКБ

Крепеж

Клеммы

Стойки

Шкафы

Рисунки выше только для справки и могут отличаться.



info@novicom.su  
www.novicom.su

### АКБ

Параметр	Значение
Тип используемых АКБ	Кислотные, ёмкостью $\geq 17$ А*ч
Количество 12 В АКБ, шт.	4
Максимальное напряжение заряда АКБ, В	54 (регулировка в пределах от 48 до 56)
Минимальное напряжение АКБ отключения нагрузки, В	42
Максимальный ток заряда, А	9 (регулировка в пределах от 2 до 9)
Режим заряда АКБ	С ограничением по постоянному току
Время заряда	В зависимости от ёмкости АКБ
Отключение АКБ при полном заряде	Находятся в буфере под напряжением 55 В

### Нагрузка

Параметр	Значение
Номинальное напряжение при работе от промышленной сети, В	$48 \pm 1$ %
Номинальное напряжение при работе от АКБ, В	$42...54 \pm 0,5$ %
Уровень напряжения отключения нагрузки, В	42, для моделей без приоритета
Время перехода на работу от АКБ в случае пропадания промышленной сети, сек.	0
Время перехода на работу от основного преобразователя при восстановлении промышленной сети, сек.	0
Максимальный суммарный ток нагрузки на ИБП, А	21

### Стандартные аксессуары

Аккумуляторная  
батарея

Провод для АКБ

Крепеж

Клеммы

Стойки

Шкафы

Рисунки выше только для справки и могут отличаться.